

## Karta výrobku AX-101B



**Symbol:** AX-101B

**Výrobce:** AXIOMET

## Parametry výrobku

**Typ měřicího přístroje:**

číslicový multimetr

**Vlastnosti měřicích přístrojů:**

- generátor obdélníkového signálu
- rázuvzdorný kryt
- ruční přepínání rozsahů
- test diody a průchodnosti obvodu s bzučákem
- indikátor vyčerpání baterie

**Typ použitého zobrazovače:**

LCD 3,5-místný(1999), podsvětlený

**Vzorkování:**

2-3x/s

**Rozsah měření napětí DC:**

100μ...200m/2/20/200/500V

|  |  |
|--|--|
| <b>Přesnost měření napětí DC:</b>          | $\pm(0,5\% + 2 \text{ digity})$  |
| <b>Rozsah měření napětí AC:</b>            | 100m...200/500V  |
| <b>Přesnost měření napětí AC:</b>          | $\pm(1,2\% + 10 \text{ digitů})$   |
| <b>Rozsah měření proudu DC:</b>            | 1 $\mu$ ...2m/20m/200m/10A   |
| <b>Přesnost měření proudu DC:</b>          | $\pm(1\% + 2 \text{ digity})$  |
| <b>Rozsah měření odporu:</b>               | 0,1...200/2k/20k/200k/20M/200M $\Omega$  |
| <b>Přesnost měření odporu:</b>             | $\pm(0,8\% + 2 \text{ digity})$  |
| <b>Test průchodnosti obvodu:</b>           | akustický signál pro R   |
| <b>Pracovní teplota:</b>                   | 0...40 °C  |
| <b>Vnější rozměry (šíř. x hl. x výš.):</b> | 74 x 35 x 150 mm   |
| <b>Hmotnost s baterií:</b>                 | 156 g  |
| <b>Zdroj napájení:</b>                     | 1 baterie 9V 6F22, baterie není součástí soupravy  |
| <b>Standardní vybavení:</b>                | <ul style="list-style-type: none"><li>• návod k obsluze</li><li>• měřicí šňůry</li></ul> |

## Doplňková informace

**Hmotnost brutto:**

0.2964 kg